

Lampes avec culot métallique RY10W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	5009
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	10 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	10.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	75 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	5.50 g
Longueur	37.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	350 h
Durée de vie Tc	800 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAU15s
------------------------------	--------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	RY10W
Labels et agréments	Homologué E1


Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5009
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321133410 4008321095442 4052899135857
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM